



BUSCH-JAEGER 6401 U-102 BUSCH-UNIVERSAL-RELAIS-EINSATZ

3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich)

Art.: 1032311

EAN: 4011395991299

Herstellernummer: 6401 U-102

Herstellertyp: 2CKA006401A0048

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.

Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.

Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.

Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.

Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Nennspannung: 230 V; , +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden

Lastart: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden.

Nennstrom: 10 AX

Nennleistung: 2300 W/VA

Temperaturbereich Gerät: -25 bis 55 Grad Celsius

Spezifikation:

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0

Fax: +49 (0)4 51 98903-399

www.voltus.de

info@voltus.de

Hersteller: BUSCHJAEGER

Transparent: nein

Nennspannung: 230

Frequenz: 50

Bemessungsstrom: 10

Schaltleistung: 2300

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: schwarz

Ausführung: Relais

Zusammenstellung: Basiselement

Verwendbar mit IR-Taste: ja

Lastart: universal

Nebenstelleneingang: ja

Lichtwertspeicher: nein

Verwendbar mit Taste: ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja

Verwendbar mit Präsenzmelder: ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja

Verwendbar mit Funktaste: nein

Montageart: Unterputz

Werkstoffgüte: sonstige

Werkstoff: Kunststoff