



BUSCH-JAEGER 6411 U/S-101 BUSCH-JALOUSIECONTROL II-EINSATZ

- Anschlussmögl. von Helligkeitssensor, mit 2x 230V-Nebenstelleneingängen

Art.: 1034089

EAN: 4011395076514

Herstellernummer: 6411 U/S-101

Herstellertyp: 2CKA006410A0379

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Nennspannung: 230 V,; +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz

Ausgänge: 2 Schließer

Nennstrom: 3 A, cos 0,5

Nennleistung: 690 VA

Steuer-/Signalausgänge: 2,

Temperaturbereich Gerät: 0 bis 35 Grad Celsius

Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.

Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.

Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.

Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.

Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit

Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.

Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Laufzeit: 3 min

Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Mit Helligkeitssensoranschluss: ja

Mit Glasbruchmelderanschluss: ja

Nebenstelleneingang: ja

Sonnenschutzwert einstellbar: 50000

Aussperricherung: nein

Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: ja

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: schwarz

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Max. Schaltleistung: 690

Zusammenstellung: Basiselement

Nennspannung: 230

Frequenz: 50

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung