



HAGER TXM616D KNX SCHALTAKTOR UND JALOUSIEAKTOR 16A C-LAST

Art.: 1634656

EAN: 3250616048799

Type: 16/8-fach

Herstellernummer: TXM616D

Hersteller: HAGER

Beschreibung:

Dient zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben mit 16 potentialfreien Schließern. 16x schalten oder 8x Rollladen-/Jalousieantriebe im Auf- oder Abbetrieb. Die Funktion Schalt- oder Jalousiefunktion ist für jeden Ausgang auswählbar. Bei der Funktion Schalten kann ausgewählt werden, ob EIN/AUS-, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit Statusanzeige. Zusätzlich ist die Automatikfunktion de- oder aktivierbar, sowie ein Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchste Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Bei der Jalousiefunktion können 8x Rollladen-/Jalousieantriebe im Auf- und Abbetrieb mit Lamellenwinkelverstellung gesteuert werden. Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung in %- Parametrierung möglich. Mit 64 Szeneneinstellungen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und des oberen, untere Endlagepunkts. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Handbedienung für auffahren, stopp und abfahren. LED Schaltzustandsanzeige.

Technische Daten

Verschiedene Phasen anschließbar: ja

Kontaktbelastbarkeit: 16A 250V AC1

Max. Glühlampenlast: 2300 W
Max. Last für elektronische Trafos: 1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.): 27 X 36W
Leistung Energiesparlampen: 25x18W
Leistung LED: 183 W
Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 25
C-Last: ja
Anschlussart: Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0,5 - 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0,5 - 6mm²
Anzahl Module: 8
Systemspannung: 30V DC über Bus
Betriebstemperatur: -5 bis 45 Grad C
Lagerungstemperatur: -20 bis 70 Grad C
Schutzart: 20

Spezifikation:

Hersteller: HAGER

C-Last: ja

Bemessungsstrom: 16

Bemessungsbetriebsspannung: 230

Ausgangsleistung: 1000

Bussystem LON: nein

Mit LED-Anzeige: ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit: nein

Bussystem KNX: ja

Vor Ort-/Handbedienung: ja

Verschiedene Phasen anschließbar: ja

Schutzart (IP): IP20

Max. Schaltleistung: 2300

Bussystem Funkbus: nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge: 16

Breite in Teilungseinheiten: 8

Busankopplung inklusive: ja

Max. Schaltstrom: 16

Bussystem Powernet: nein

Anzahl der binären Eingänge: 0

Bussystem KNX-Funk: nein

Andere Bussysteme: ohne