



GIRA 128900 REG TÜRKOMMUNIKATIONS-SCHALTAKTOR

Art.: 1045609
EAN: 4010337289005
Herstellernummer: 128900
Herstellertyp: 128900
Hersteller: GIRA

Beschreibung:

Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikations-Bus.
Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus.
Der Schaltaktor ist ansteuerbar über:
die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation,
die Ruftaste an der Türstation,
die Ruftaste an der Wohnungsstation,
die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit TKS-TK-Gateway).
Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben:
Schalten, Timer/s, Timer/min, Impuls und Türöffner.
Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus
potenzialfreier Relaiskontakt:

- wahlweise: 10 A bei AC 230 V
 - wahlweise: 2 A bei DC 30 V
- Anzahl einlernbarer Ruftaster: max. 16
Umgebungstemperatur: -5 bis +45 Grad Celsius
Teilungseinheiten (TE): 2

Hinweise:

Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden.

Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.

Spezifikation:

Hersteller: GIRA

Installationstechnik: Bus-System

Funktion: schalten