



## GIRA 128700 STEUERGERÄT AUDIO

Art.: 1045608  
EAN: 4010337287001  
Herstellernummer: 128700  
Herstellertyp: 128700  
Hersteller: GIRA

### **Beschreibung:**

Steuergerät zur Versorgung der Audiokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses. Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses. Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. Permanenter AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TKS-TK-Gateways. Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Technische Daten:

Nennspannung:

- primär: AC 230 V, 50 Hz
- sekundär: SELV 26 DC V  $\pm$  2 V

Nennstrom sekundär:

- Dauerlast: 160 mA
- Spitzenlast: 550 mA (max. 5 s)

- Überlastabschaltung: ab 350 mA  
Anschlussquerschnitt: 0,6 mm bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
Ausgang Türöffner: AC 12 V, max. 1,6 A / ED 25 %  
Relaisausgang: AC/DC 30 V, 2 A  
Gesamtleitungslänge: max. 700 m  
Leitungslänge vom Steuergerät bis zum entferntesten Teilnehmer:  
- bei Kabel-Ø 0,8 mm: max. 300 m  
- bei Kabel-Ø 0,6 mm: max. 170 m  
Umgebungstemperatur: -5 bis +45 Grad Celsius  
Teilungseinheiten (TE): 6

**Hinweise:**

Das Steuergerät Audio ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputzverteiler verwenden.

Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

**Spezifikation:**

Hersteller: GIRA

Eingangsspannung: 230

Stromart: AC

Ausgangsspannung: 12

Schutzart (IP): IP20

Installationstechnik: Bus-System

Integrierte Türöffnerschaltung: ja

Steuerfunktion: ja

Auswertefunktion: nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 70

Serviceanzeigen: ja

Montageart: Verteiler

Programmiersperre: nein

Anwendung: sonstige