BUSCH-JAEGER 6211/1.1 SENSOR/SCHALTAKTOR

Art.: 1562874
EAN: 4011395179987
Type: 1/1-fach
Herstellernummer: 6211/1.1
Herstellertyp: 2CKA006220A0012
Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:
Funktionen im Überblick:
- zum Schalten von 127 V;/230 V; Verbrauchern
- mit integriertem Schaltaktor
- Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert)
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen,)
- zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx
- der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme
- bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten!
- Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes

Technische Daten:
Busspannung: 24 V

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialfrei
Lastart: ohmsch
Nennleistung: 2300 W
Nennstrom: 10 A
Lastart: kapazitiv
Nennleistung: 2300 VA
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius
Lagertemperaturbereich: -20 bis 70 Grad Celsius
Abmessungen (HxBxT): 71 x 71 x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Hinweis:
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Andere Bussysteme: sonstige

Montageart: Unterputz

Vor Ort-/Handbedienung: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Max. Schaltstrom: 10

Max. Schaltleistung: 2300

Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1

Busankopplung inklusive: ja

Schutzart (IP): IP20