



BUSCH-JAEGER 6222/1 AP-64-WL FENSTERMELDER FREE@HOME WIRELESS

für Busch-free@home

Art.: 1665456

EAN: 4011395215562

Type: Studioweiß matt

Herstellernummer: 6222/1 AP-64-WL

Herstellertyp: 2CKA006200A0067

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Funktionen im Überblick:

- zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt)
- der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden
- der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert
- vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet
- geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH)
- keine Leitungsverlegung notwendig
- Zubehör zur Montage (Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken) des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Batterietyp: CR2
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App

Technische Daten:

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 bis 50 Grad Celsius

Lagertemperaturbereich: -25 bis 55 Grad Celsius

Transporttemperaturbereich: -25 bis 70 Grad Celsius

Abmessungen (HxBxT): 168 x 38 x 13 mm

Hinweis:

Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER