

HAGER TXB322 UNIVERSAL-SCHNITTSTELLE

Art.: 1055941
EAN: 3250616049079
Type: 2fach+2 LED
Herstellernummer: TXB322
Herstellertyp: TXB322
Hersteller: HAGER

Beschreibung:
Eigenschaften:

Voneinander unabhängige Binäreingänge
Zum Anschluss von potentialfreien Kontakten (max. Leitungslänge 5 m) wie z. B.:
- handelsüblichen Tastern
- Fensterkontakten
- Meldekontakten allgemein
- Thermostaten
- Abfragespannung wird vom Gerät erzeugt (SELV)
- Frei parametrierbare Ausgänge zur LED Steuerung für Tableaus,

Statusanzeige, Rückmeldung etc. mit:
- Ausgangsspannung: 2 V DC
- Ausgangsstrom: 0,85 mA
- max. Leitungslänge 5 m
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC
- Maße H x B x T: 35 x 38 x 12 mm

Funktionen:
- Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden)
- Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen)
- AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt)

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Wert
Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl
Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen:
Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck
Sollwertauswahl für Heizungsfunktion
Blockierfunktion
Zwangssteuerung
Zeitschalteraufruf
Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen)
Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar

Applikationssoftware:
SDB304A (für TXB322)
SDB308A (für TXB344)

Spezifikation:

Hersteller: HAGER

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: Unterputz

Busankopplung inklusive: ja

LED ansteuern: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Eingänge: 2

Eingangsspannung: 5

Externe Abfragespannung notwendig: ja

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Bussystem KNX: ja

Eingangsspannungsart: DC

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de