



BUSCH-JAEGER 2310EUGL/VA-84-11 SCHUKO STECKDOSEN-EINSATZ

mit Überspannungsschutz, Busch-Protector, für Programme: future linear, solo, Busch-axcent, carat

Art.: 1032106

EAN: 4011395078860

Type: Studioweiß

Herstellernummer: 2310 EUGL/VA-84-11

Herstellertyp: 2CKA002011A3833

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Produktinformationen:

- 2-polig (2 P + E)
- mit integriertem und externem Meldekontakt
- ISN = 5 kA
- Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik
- reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
- Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
- Nennspannung: 250 V;
- Nennstrom: 16 A
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Montageart: sonstige

Nennspannung AC: 230

Nennlaststrom: 16

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): 5

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): 10

Schutzpegel L-N: 1,3

Schutzpegel L-PE/N-PE: 1,5

Polzahl: 2

Mit Fernmeldekontakt: nein

Signalisierung am Gerät: optisch

Prüfklasse Typ 3: ja