



BUSCH-JAEGER 8217 U-101 BUSCH-RADIO BTCONNECT DAB+

mit Bluetoothschnittstelle

Art.: 1699659

EAN: 4011395304945

Herstellernummer: 8217 U-101

Herstellertyp: 2CKA008200A0278

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Funktionen im Überblick:

- DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage
- mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen
- mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten
- Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich
- Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz
- Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz 240 MHz
- mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar
- Für Mono-/Stereobetrieb
- 8 Radioprogramme speicherbar
- mit Uhrzeit und Datumsanzeige
- mit individueller Weck- und Snooze Funktion
- mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik)
- mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten
- mit integrierter Antenne
- mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne
- zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
- Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich
- Bluetooth Spezifikation: 4.2.

- unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
- Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
- Bedienelemente: 4-Tasten Bedienung über Schwimmende Wippe
- Anzeigeelemente: IPS Grafikdisplay mit 280 DPI
- Nennspannung: 230 V; +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Verlustleistung: 0,4 W
- Nennleistung: 2 W (RMS)
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 5 bis 40 Grad Celsius
- Lagertemperaturbereich: -20 bis 70 Grad Celsius
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- keine Spreize - Schraubbefestigung über Schlüssellöcher

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER