



BUSCH-JAEGER 2722 USL-101 JALOUSIETASTER-EINSATZ

- für Profilhalbzylinder/Taster, 2-polig

Art.: 1033285

EAN: 4011395861103

Herstellernummer: 2722 USL-101

Herstellertyp: 2CKA001101A0898

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Nennspannung: 250 V;

Nennstrom: 10 A

IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1

Lieferung ohne Schließzylinder.

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.)

Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden.

Siehe Profilhalbzylinder.

Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Bemessungsstrom: 10

Nennspannung: 250

Zusammenstellung: Basiselement

Ausführung: Taster 2-polig

Bedienungsart: Schlüssel

Mechanisch bedienbar: ja

Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Duroplast

Halogenfrei: ja

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe: cremeweiß/elektroweiß

RAL-Nummer (ähnlich): 1013

Geeignet für Schutzart (IP): IP20