



GIRA 541500 JALOUSIESTEUREINSATZ OHNE NEBENSTELLENEINGANG

System 3000

Art.: 1663770

EAN: 4010337027416

Herstellernummer: 541500

Herstellertyp: 541500

Hersteller: GIRA

Beschreibung:

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden
- Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Index I01
- Betrieb mit Neutralleiteranschluss

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung Motoren: 700 W

Standby-Betrieb: 0,2 W bis 0,5 W

Montage: in Gerätedose nach DIN 49073

Einbautiefe: 24 mm

Anschlussquerschnitt:

- Eindrätig: 0,75 bis 4 mm²

- Feindrätig mit Aderendhülse: 0,75 bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur: -5 bis 45 Grad Celsius

Spezifikation:

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0

Fax: +49 (0)4 51 98903-399

www.voltus.de
info@voltus.de

Hersteller: GIRA

Mit Glasbruchmelderanschluss: nein

Mit Astro-Programm: nein

Max. Schaltleistung: 1000

Montageart: Unterputz

Werkstoff: sonstige

Werkstoffgüte: sonstige

Nebenstelleneingang: nein

Aussperricherung: nein

Mit Memory-Funktion: nein

Zufallsgenerator: nein

Halogenfrei: nein

Zusammenstellung: Basiselement

Integrierte Zeitschaltuhr: nein

Mit Helligkeitssensoranschluss: nein

Geeignet für Windsensor: nein

Geeignet für Regensensor: nein

Nennspannung: 230

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Oberfläche: sonstige

Farbe: sonstige

Geeignet für Schutzart (IP): IP20