



## GIRA 234700 FUNK MODUL FÜR RAUCHWARNMELDER DUAL

Art.: 1612468  
EAN: 4010337016632  
Herstellernummer: 234700  
Herstellertyp: 234700  
Hersteller: GIRA

### **Beschreibung:**

Produkteigenschaften:

- Funk Modul für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q.
- Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS.

Technische Daten:

Funkfrequenz: 433,42 MHz  
Reichweite (Freifeld): ca. 100 m  
Spannungsversorgung: aus der Batterie des Funk Moduls  
Batterie Typ: CR 2/3 AA Lithium  
Kapazität: 3 V

Hinweise:

- Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm.
- Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden.
- Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funk-Aktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien hochzufahren.
- Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieser Zeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder

Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung.

- Das Ansteuern von eNet Komponenten wird nur in Verbindung mit dem Funk Umsetzer auf eNet realisiert.
- Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang.
- Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden.

Lieferumfang

Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

**Spezifikation:**

Hersteller: GIRA

Art des Zubehörs: Funkmodul