



JUNG 1701SE SCHALTEINSATZ RELAIS

mit Nebenstelleneingang

Art.: 1685491

EAN: 4011377166875

Type: 1-kanalig

Herstellernummer: 1701SE

Herstellertyp: 1701 SE

Hersteller: JUNG

Beschreibung:

Schalteinsatz Relais 1-kanalig mit Nebenstelleneingang

- für Aufsätze Art.-Nrn.: ..1700.., ..1700 P.., ..1701.., ..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Schalten von Beleuchtung und einphasigen Motoren
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz aus dem LB-Management
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

Produkteigenschaften:

- Nachlaufzeit einstellbar in Kombination mit Steuertaste Standard
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung

Abdeckungen:

- Steuertaste: .. 1700 .., .. 1701 ..
- Timer Universal Bluetooth: .. 1751 ..
- Timer Standard mit Display: .. 1750 D ..

- Automatikschalter Standard 1,10 m: .. 17180 ..
- Automatikschalter Universal 1,10 m: .. 17181 ..
- Automatikschalter Standard 2,20 m: .. 17280 ..
- Automatikschalter Universal 2,20 m: .. 17281 ..
- Deckenwächter / Präsenzmelder: DWPM 17360 ..

Technische Daten:

Nennspannung: AC 230 V ;

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Standby-Leistung: max. 0,15 W

Umgebungstemperatur: -5 bis 45 Grad Celsius

Schaltstrom bei 35 Grad Celsius:

- Ohmsch: 16 A (AC1)
- Mindestschaltstrom AC: 100 mA

Anschlussleistung:

- Glühlampen: 2300 W
- HV-Halogenlampen: 2300 W
- Elektronische Trafos: 1500 W
- Induktive Trafos: 1000 VA
- HV-LED-Lampen: typ. 500 W
- Kompaktleuchtstofflampen: typ. 500 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA
- Schaltstrom Motoren: 6 A
- Kapazitive Last: 920 VA (115 µF)

Anschluss: Schraubklemmen

- eindräftig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm², 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
- feindräftig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm², 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
- feindräftig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm², 2 x 0,5 ... 1,5 mm²

Anzahl Nebenstellen:

- Nebenstelle 2-Draht Art.-Nr.: 1720 NE: unbegrenzt
- Nebenstelle 3-Draht Art.-Nr.: 1723 NE: 5
- Taster: unbegrenzt

Nachlaufzeit: ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Spezifikation:

Hersteller: JUNG

Verwendbar mit IR-Taste: nein

Verwendbar mit Präsenzmelder: ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja

Zusammenstellung: Basiselement

Ausführung: Relais

Lastart: universal

Nebenstelleneingang: ja

Verwendbar mit Taste: ja

Frequenz: 60

Montageart: Unterputz

Werkstoff: sonstige

Werkstoffgüte: sonstige

Verwendbar mit Funktaste: ja

Nennspannung: 230

Schaltleistung: 2300

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Bemessungsstrom: 16