HAGER RFM102D BEKA FUNK-DUALMELDER MIT INTEGRIERTER SIRENE, EN54 WEIß

Art.: 1662544
EAN: 3599430014550
Herstellernummer: RFM102D
Herstellertyp: RFM102D
Hersteller: HAGER

Beschreibung:
Bidirektionaler Funk-Wärmemelder nach EN 54-5 / 54-7 mit integriertem Signalgeber und Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, Störungserkennung EMV, dient zur Raucherkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleneinstellungen als Tag-Nachfunktion.
Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung mittels integriertem Signalgeber über Zentralenmenü möglich.
Einlernmodus mit optischer Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale.
Nach Unterbrechung des bidirektionalen Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-Modus und gewährleistet eine akustische Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich.
Sensorkopftwechsel im 8-jährigen Turnus.
Nach dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen keine Einstellungen an der Zentrale vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die Art des neuen Sensorkopfs.
Bei Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der Zentral bestätigt werden.

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Technische Merkmale:
Versorgungsspannung: Batterie
Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz
Batterielebensdauer: 10 Jahre
Detektionsbereich: 50 m²
Vernetzbar: Ja, durch Zentrale
Alarmlautstärke Summer: 85 dB
Abmessungen (dxH): diam 124mm / deep 51 mm
Farbe: weiß

Spezifikation:

Hersteller: HAGER

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de