



HAGER RFM102D BEKA FUNK-DUALMELDER MIT INTEGRIERTER SIRENE, EN54 WEIß

Art.: 1662544
EAN: 3599430014550
Herstellernummer: RFM102D
Herstellertyp: RFM102D
Hersteller: HAGER

Beschreibung:

Bidirektionaler Funk-Wärmemelder nach EN 54-5 / 54-7 mit integriertem Signalgeber und Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, Störungserkennung EMV, dient zur Rauchererkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleinstellungen als Tag-Nachfunktion.

Bereichs- oder Einzelmelderalarmierung mittels integriertem Signalgeber über Zentralenmenü möglich.

Einlernmodus mit optischer Anzeige am Melder zur Reichweitenanzeige und Anzeige der Einlern-Feldstärke an der Zentrale.

Nach Unterbrechung des bidirektionalen Abfrageintervalls von über 300 Sekunden mit der Zentrale schaltet der Melder in einen Autonom-Modus und gewährleistet eine akustische Signalisierung im Brandfall in seinem Bereich. Sensorkopfwechsel im 8-jährigen Turnus.

Nach dem Turnuswechsel des Sensorkopfes müssen keine Einstellungen an der Zentrale vorgenommen werden und diese erkennt automatisch die Art des neuen Sensorkopfs.

Bei Abweichung des Vorgängersensorkopfs muss dies an der Zentral bestätigt werden.

Technische Merkmale:

Versorgungsspannung: Batterie

Verbindungsart: Funk 868 MHz / 434 MHz

Batterielebensdauer: 10 Jahre

Detektionsbereich: 50 m²

Vernetzbar: Ja, durch Zentrale

Alarmlautstärke Summer: 85 dB

Abmessungen (dxH): diam 124mm / deep 51 mm

Farbe: weiß

Spezifikation:

Hersteller: HAGER