



## GIRA 121100 TÜRKOMMUNIKATIONS- UNTERPUTZ-SCHALTAKTOR

Art.: 1045662

EAN: 4010337211006

Herstellernummer: 121100

Herstellertyp: 121100

Hersteller: GIRA

### **Beschreibung:**

Unterputz-Schaltaktor zum Ansteuern eines externen Gongs oder anderer Verbraucher über den Gira Türkommunikations-Bus.

Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) über den 2-Draht-Bus.

Der Unterputz-Schaltaktor ist ansteuerbar über:  
die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation,  
den Etagenruftaster an der Wohnungsstation,  
die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation,  
die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit dem TKS-TK-Gateway),  
einen potenzialfreien Taster (in Verbindung mit der  
Türkommunikations-Tasterschnittstelle 2fach).

Der Unterputz-Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min und Impuls.

Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.

Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.

LED-Anzeige zur Programmierung, Funktionsauswahl und Zeiteinstellung.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus  
potenzialfreier Relaiskontakt: 50  $\mu$ A bis 1,6 A bei AC/DC 24 V SELV  
Anzahl einlernbarer Ruftaster: max. 16  
Umgebungstemperatur: -5 bis +50 Grad Celsius  
Abmessungen: 43 x 28 x 15 mm

**Hinweise:**

Der Unterputz-Schaltaktor ist für den Einbau in einer tiefen Gerätedose (60 mm tief) hinter einem Türkommunikations-Busankoppler vorgesehen.

**Spezifikation:**

Hersteller: GIRA

Funktion: schalten

Installationstechnik: Bus-System